

취급하기 편리한 컴팩트한 바디!

18v
Li-ion

※베어툴사양으로
배터리, 충전기는 별도판매 제품입니다.



집진기능

송풍기의 노즐을 흡입구에 장착하여
집진기능으로 사용할 수 있습니다.

※송풍기 노즐 위치에 별매품의 먼지봉투를 장착해야
집진기로 사용할 수 있습니다.

강약 전환 스위치



배터리 잔량 표시



제품사양

모델	DBL180		
송풍기	풍량	노즐 있음	0 ~ 1.7 m ³ /min
		노즐 없음	0 ~ 2.3 m ³ /min
	최대 풍속	노즐 있음	0 ~ 62.7 m/s
		노즐 없음	0 ~ 17.2 m/s
집진(진공도)*1	3.5 kPa		
연속 사용시간	High모드(강)	35 분*2	
	Low모드(약)	49 분*2	
대응 전지	리튬 이온		
전원	DC 18V		
본체 크기	564x162x239 mm*2		
중량	1.9 kg*2		
부속품	·노즐(220 mm) ·벨트 후크(본체 장착)		

*1 최대 값은 High모드(강)로 했을 때의 수치입니다.
*2 DC18V 5.0Ah의 배터리 팩, 노즐 장착 시의 값입니다.



충전 송풍기 DBL180(베어틀 사양)

●사용 가능한 배터리 팩과 충전기

충전기		배터리 팩 (18V)	리튬 이온		
			B-1815LA 1.5Ah	B-1850LA 5.0Ah	B-1860LA 6.0Ah
충전시간 *4	UBC-1802L *5		25 분	84분	91분
	BC-1800L	80% 충전 *6 (실용 충전)	18 분	25분	31분
		완전 충전	24 분	37분	47분

*4 충전시간은 주변의 온도나 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.
*5 충전기 UBC-1802L은 완전 충전시의 시간입니다.
*6 80% 충전(실용충전)은 완전 충전의 80%의 충전 상태입니다.

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152
■충부영업팀 031)657-3821
■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151
■대구영업팀 053)351-0792
■부산영업팀 051)319-0017~9

■울산영업팀 052)222-4216~8
■대전영업팀 010-8992-8249

www.kptk.co.kr