

## <u>충전 임팩트 드라이버</u> DID10XR



## 충전 임팩트 드라이버

## 

**IMPACT DRIVER** 

# 사용자의 퍼포먼스를 높여주는

최대 체결 토크 180 N·m 최단의 106 mm 숏 바디



좁은 공간에서의 작업이 편리하며, 작업성이 향상.



독자 기술의 소형 브러시 리스 모터를 탑재. 브러시 모터 대비 기계적 손실 없이 출력 효율 향상. \*일러스트 이미지입니다.

6.0 Ah 배터리 팩으로 여유있는 작업량. \*배터리의 상태, 주위의 온도 등에 따라 달라집니다.

### 모드 전환을 한 손으로 할 수 있는 독자 기술의 사이드 버튼



폭 넓은 나사 조임 작업에 대응하는 5가지 모드. 모드 전환을 한 손으로 조작. 3색으로 빛나는 「XR 로고」 사이드 버튼 채용.







Teks screw 모드

Teks 나사의 선단이 철판을 관통할 때까지 고속 회전. 나사가 목재에 도달하면 자동으로 감속.

하향·수평·상향 어느 방향에서도 균형이 잘 잡힘






#### 2단 구조의 그립으로 작업자의 손을 보호



잡았을 때에 최적의 지름이 되도록 설계된 그립. 고탄성의 슈퍼 겔 시트는 나사 조임 시에 진동·충격을 흡수합니다. 작업자의 손에 걸리는 부담을 기존 모델 대비 35%\*경감. \*당사 모델 비교

#### 터프한 작업에도 안심 IP56 규격에 적합



먼지나 물의 영향을 받지 않는 IP56규격\*에 적합.

\* 본 제품은 먼지나 물의 영향을 받지 않도록 설계되어 있지만, 먼지나 물에 의해 고장이 나지 않는다는 것을 보증하는 것은 아닙니다. 과도한 먼지나 물이 있는 곳, 수중이나 빗 속에서는 사용이나 방치하지 말아주세요.

#### 비트를 중심으로 좌우 대칭 형상 조작이 편리한 외관 디자인



비트 장착이 간단한 워터치 비트



그림자를 만들지 않고 비트의 선단을 밝게 비춰주는 3등식 LED 라이트



#### 사용자의 편의성을 생각한 전용 캐링 케이스



한손으로 빠르게 열고 닫을 수 있는 원버클 타입.



드라이버 비트나 19 mm의 소켓을 수납하고, 소품을 담을 수 있는 분리 가능한 수납 케이스.



수납 케이스를 분리하면 충전기를 넣은 채로 충전 가능. 스마트폰 충전에 편리한 USB단자 부착.

## 사용자가 만족하는 품질과 질감









【01】 심플한 디자인과 고급스러운 색상【02】 LED 빛으로 돋보이게 하는 클리어 커버【03】 외형과 어울리는 배기 개구부【04】 요철이 적고 정밀한 이음매와 부드러운 그립

제 품 사 양						
	DID10XRL6					
나사 체결 능력	작은 나사(M4~M8) / 보통 나사(M5~M16) / 고력 나사(M5~M14)					
최대 체결 토크 (N·m)	180					
무부하 속도 (min <sup>-1</sup> )	강:0~2,900 중:0~2,100 약:0~1,000 Teks screw:0~2,900 Lock ON:0~2,500					
타격수 (min <sup>-1</sup> )	강:0~4,100 중:0~2,400 약:0~1,200 Teks:0~1,600					
전압 (V)	DC18					
충전기	BC-1800L					
배터리 팩	B-1860LA / 6.0 Ah 2ንዝ					
충전 시간* <sup>1</sup> 80%충전(실용충전)* <sup>2</sup> 31분 / 완전충전 47분						
본체 치수 (전장·폭·높이) (mm) 106 × 79 × 240						
본체 중량 (g)	860 (배터리 팩 640g 제외)					
부속품	·배터리팩 2개 ·충전기 ·벨트 고리 (본체 장착) ·캐링 케이스					

※1. 충전 시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다. ※2. 80%충전(실용충전)은 완전충전의 80%가 충전된 상태입니다.

1회 충전당 작업량 (기준)	나사 종류	나사 크기	재료	나사 체결 수
	코스 스레드	4.5 mm × 90 mm	미송	약 480 개
	만능 나사	4.2 mm × 60 mm	미송	약 900 개
	나사	M8 × 16 mm		약 9,000 개



사용전에 『취급 설명서』를 잘 읽어서 올바르고 안전하게 사용해주세요.

- ◆ 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ◆ 본 카탈로그를 무단으로 복제·전재하는 것을 금합니다.

충전 임팩트 드라이버 DID10XRL6

고용량 배터리 팩 6.0 Ah

◆ 컬러 사진은 실제 상품과 색감이 다른 경우가 있습니다.

#### 한국교세라정공 영업팀

인천영업팀: 인천광역시 남동구 남동대로 217 (고잔동) 한국산업단지공단 302호

구) 인천광역시 남동구 고잔동 637 한국산업단지공단 302호 TEL: 032-821-8152 FAX: 032-821-8121

서울영업팀: 인천광역시 남동구 남동대로 217 (고잔동) 한국산업단지공단 302호

구) 인천광역시 남동구 고잔동 637 한국산업단지공단 302호 TEL: 032-821-8151 FAX: 032-821-8121

중부영업팀: 경기도 평택시 은실고가길 171 4층

구) 경기도 평택시 세교동 233 **4**층

TEL: 031-657-3821 FAX: 031-652-3585

대전영업팀: 충청북도 청주시 흥덕구 비하로12번길 14 (비하동) 현대오피스텔 1003호

구) 충북 청주시 흥덕구 비하동 796 현대오피스텔 1003호 TEL: 010-8992-8249

대구영업팀: 대구광역시 북구 유통단지로 16 (산격동) 산업용재관 지원동 6층 2호

구) 대구광역시 북구 산격2동 1629 산업용재관 지원동 6층 2호 TEL: 053-351-0792 FAX: 053-356-1216

울산영업팀: 울산광역시 남구 북부순환도로 45 (무거동) W타워 203호 구) 울산광역시 남구 무거동 220-5 W타워 203호

TEL: 052-222-4216~8 FAX: 052-222-4219

창원영업팀: 경상남도 창원시 의창구 용동로 45 (사림동) 현대썬앤빌 D동 203호

구) 경상남도 창원시 의창구 용동로 45 (사림동) 현대썬앤빌 D동 203호 TEL: 055-266-1017 FAX: 055-266-1019

부산영업팀: 부산광역시 사상구 괘감로 37 (괘법동) 부산 산업용품 유통상가 본관건물 804호

구) 부산광역시 사상구 괘법동 578 부산 산업용품 유통상가 본관건물 804호 TEL: 051-319-0017~9 FAX: 051-319-0033

1588-4449

●근무시간 8:30~12:00 · 13:00~16:30 ●토요일·일요일·공휴일 등은 쉽니다.

한국교세라정공(주)

영업파트

인천광역시 남동구 남동대로215번길 11(고잔동) 구) 인천광역시 남동구 고잔동 638-1, 남동공단 69BL 2LT TEL:032-821-8365 FAX:032-821-8369 우:21633 http://www.kptk.co.kr

본 카탈로그에 기재된 정보는 2019년 11월 기준입니다. 본 카탈로그를 무단으로 복제·전재하는 것을 금합니다.